



## IGKU 65-60 / ZK30-H-15

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 65-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2700       |
| Vermogen nominaal [W]    | 65         |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 23         |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,23       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | ZK30-H-15                                                                      |
| Overbrengingsverhouding             | 262.2                                                                          |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 3000                                                                           |
| As diameter [mm]                    | 15                                                                             |
| As uitvoering                       | hol                                                                            |
| Rendement overbrenging [%]          | 52                                                                             |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 13.81 19.33 27.62 33.14 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207<br>262.2 379.5 517.5 690 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                            |
| Toerental uitgaand [rpm] | 10                                                                               |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 3136                                                                             |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)