



## 80B-1100 / X42N-V-L

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Type                     | 80B-1100 |
| Aansluitspanning [V]     | 400      |
| Type aansluitspanning    | AC       |
| Toerental nominaal [rpm] | 2910     |
| Vermogen nominaal [W]    | 1100     |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 360      |
| Stroom opgenomen [A]     | 2,1      |
| Beschermingsgraad        | IP69K    |
| Rem                      | nee      |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | X42N-V-L                                                                                         |
| Overbrengingsverhouding             | 58.58                                                                                            |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 13000                                                                                            |
| As diameter [mm]                    | 25                                                                                               |
| As uitvoering                       | hol                                                                                              |
| Rendement overbrenging [%]          | 96                                                                                               |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55<br>29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                            |
| Toerental uitgaand [rpm] | 50                                                                               |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 20245                                                                            |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeke 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)