



## NG3 115 / EPL-H84 2-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Type                       | NG3 115                           |
| Aansluitspanning [V]       | -                                 |
| Toerental nominaal [rpm]   | 3000                              |
| Vermogen nominaal [W]      | 518                               |
| Koppel nominaal [Ncm]      | 165                               |
| Tussenkringspanning [V DC] | 325                               |
| Stroom nominaal [A]        | 2,9                               |
| Beschermingsgraad          | IP64                              |
| Rem                        | Ja                                |
| Opmerking                  | Resolver, alternatief op aanvraag |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type                                | EPL-H84 2-traps             |
| Overbrengingsverhouding             | 70                          |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 6500                        |
| As diameter [mm]                    | 20                          |
| As uitvoering                       | hol                         |
| Rendement overbrenging [%]          | 92                          |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 12 16 20 25 35 40 50 70 100 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 43                                                                                   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 10626                                                                                |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom.     |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)